Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 11:03

Link do produktu: https://sklep.toolstatic.com/stacja-lutownicza-cyfrowa-lcd-quick-3104-80w-p-105.html

Stacja lutownicza cyfrowa LCD Quick 3104 – 80W



Cena brutto	**530,97 zł**
Cena netto	**431,68 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**Quick-3104**
Kod producenta	**3104**

Opis produktu

Stacja lutownicza z elektroniczną regulacją temperatury, w wykonaniu antyelektrostatycznym. Moc 70W, zakres temperatur 200°C-450°C.

Do czego służy

Stacja lutownicza z regulacją temperatury utrzymuje zadaną wartość na grocie niezależnie od tego, ile ciepła odbiera lutowane złącze. To różnica wobec zwykłej lutownicy o stałej mocy, która przy większym elemencie po prostu się wychładza i lutowanie wychodzi zimne.

Cechy modelu

- Wysoce odporny na przegrzanie i żywotny element grzejny.
- Szybkie nagrzewanie i odzyskiwanie temperatury grota.
- Mnoga ilość grotów o długiej żywotności.
- Przyjazny w obsłudze system wymiany grotów.
- Możliwość zapamiętania trzech nastaw temperatury grzania.
- Nastawy temperatury chronione hasłem dostępu.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Pobór mocy max	70W
Zakres temperatur	200℃-450℃
Stabilizacja temperatury	±2℃ (bez przepływu powietrza)
Temperatura otoczenia (Max)	40℃
Potencjał grota (do uziemienia) □2mV	
Rezystancja grota (do uziemienia) □2Ω	
Wymiary (szer x gł x wys)	83 × 125 ×140mm
Masa (bez kolby)	1.38kg
Długość przewodu kolby	1.2m

Na jakim stanowisku ją postawić

Sprzęt w wykonaniu ESD sam w sobie nie tworzy strefy chronionej. Pełne stanowisko to uziemiona mata antystatyczna na blacie, opaska nadgarstkowa operatora podpięta do tego samego punktu uziemienia oraz stół antystatyczny. Do czyszczenia płytek po lutowaniu przyda się izopropanol.

Najczęstsze pytania

Czym różni się stacja lutownicza od zwykłej lutownicy?

Stacja utrzymuje zadaną temperaturę grota niezależnie od odbieranego ciepła. Zwykła lutownica o stałej mocy przy większym elemencie wychładza się, przez co spoina wychodzi zimna — matowa, krucha i zawodna.

Co daje wykonanie ESD?

Grot jest połączony z uziemieniem, a obudowa nie gromadzi ładunku. Dzięki temu stacja może pracować w strefie EPA i nie jest źródłem wyładowania, które mogłoby uszkodzić montowany podzespół. Wymagania opisuje PN-EN 61340-5-1.

Jak dbać o grot?

Cynować po każdym użyciu i czyścić w gąbce lub w wiórkach mosiężnych, a nie pilnikiem. Zdarty pokrywający grot ochronny nakład powoduje, że cyna przestaje się na nim trzymać i grot trzeba wymienić.

W jakim zakresie temperatur pracuje Stacja lutownicza cyfrowa LCD Quick 3104?

Producent podaje zakres 200℃-450℃. Moc urządzenia to 70W. Pełne parametry znajdziesz w tabeli danych technicznych powyżej.

Czy dostarczacie fakturę i gwarancję?

Tak. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT, a sprzęt objęty jest gwarancją producenta. W razie pytań o dobór modelu lub kompatybilność akcesoriów napisz do nas przed zakupem.