

Link do produktu: <https://sklep.toolstatic.com/stacja-lutownicza-cyfrowa-quick-236-90w-p-108.html>



## Stacja lutownicza cyfrowa Quick 236 – 90W

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | <b>688,80 zł</b> |
| Cena netto       | <b>0,00 zł</b>   |
| Numer katalogowy | <b>Quick-236</b> |
| Kod producenta   | <b>236</b>       |

### Opis produktu

**Stacja lutownicza z elektroniczną regulacją temperatury, w wykonaniu antyelektrostatycznym. Moc 90W, zakres temperatur 80°C ~ 480°C.**

### Do czego służy

Stacja lutownicza z regulacją temperatury utrzymuje zadaną wartość na gocie niezależnie od tego, ile ciepła odbiera lutowane złącze. To różnica wobec zwykłej lutownicy o stałej mocy, która przy większym elemencie po prostu się wychładza i lutowanie wychodzi zimne.

### Cechy modelu

- Profesjonalna stacja nowej generacji w wykonaniu antyelektrostatycznym (ESD)
- Grzałka ceramiczna o dużej trwałości
- Efektywna kontrola temperatury grota – grot drażony z sensorem temperatury umieszczonym na końcu grzałki
- Elektroniczna regulacja temperatury typu PID
- Cyfrowa kalibracja temperatury
- Bardzo szybkie nagrzewanie i odzyskiwanie temperatury grota
- Dostęp do nastaw chroniony hasłem
- Wyjątkowo lekka kolba lutownicza
- Czytelny podwójny, podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD wskazujący jednocześnie temperaturę aktualną grota i zadaną
- Możliwość zapamiętania nastaw temperatury pracy
- Komunikaty wystąpienia usterek
- Pewne uziemienie grota, gniazdo dodatkowego uziemienia stacji

### Dane techniczne

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Parametr                          | Wartość      |
| Zakres temperatury                | 80°C ~ 480°C |
| Stabilizacja temperatury          | ± 2°C        |
| Napięcie wejściowe                | 230V 50Hz    |
| Napięcie wyjściowe (grzałka)      | 30V AC       |
| Moc maksymalna                    | 90W          |
| Metoda grzania Grzałka ceramiczna |              |
| Temperatura otoczenia Max.        | 40°C         |
| Rezystancja grota (do uziemienia) | < 2Ω         |
| Potencjał grota (do uziemienia)   | < 2mV        |
| Automatyczny tryb "uśpienia" tak  |              |

---

| Parametr                                | Wartość            |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Blokada nastawionej temp. hasło dostępu |                    |
| Materiał obudowy stop aluminium         |                    |
| Wymiary stacji (szerxgłxwys)            | 105 x 160 x 125 mm |
| Masa stacji                             | 2,6 kg             |
| Wymiary kolby lutowniczej l =           | 190 mm             |
| Masa kolby lutowniczej                  | 45 g               |

## Co jest w zestawie

- Stacja lutownicza cyfrowa Quick 236
- Kolba lutownicza typ 907D z grotem typ T-1
- Podstawka do kolby 907D
- Gąbka zg. z RoHS
- Przewód zasilający
- Przewód uziemiający
- Zapasowy bezpiecznik 1A/250V
- Instr. obsługi

## Na jakim stanowisku ją postawić

Sprzęt w wykonaniu ESD sam w sobie nie tworzy strefy chronionej. Pełne stanowisko to [uziemiała mata antystatyczna](#) na blacie, [opaska nadgarstkowa](#) operatora podpięta do tego samego punktu uziemienia oraz [stół antystatyczny](#). Do czyszczenia płytek po lutowaniu przyda się [izopropanol](#).

## Najczęstsze pytania

Czym różni się stacja lutownicza od zwykłej lutownicy?

Stacja utrzymuje zadaną temperaturę grotu niezależnie od odbieranego ciepła. Zwykła lutownica o stałej mocy przy większym elemencie wychładza się, przez co spoina wychodzi zimna — matowa, krucha i zawodna.

Co daje wykonanie ESD?

Grot jest połączony z uziemieniem, a obudowa nie gromadzi ładunku. Dzięki temu stacja może pracować w strefie EPA i nie jest źródłem wyładowania, które mogłoby uszkodzić montowany podzespół. Wymagania opisuje PN-EN 61340-5-1.

Jak dbać o grot?

Cynować po każdym użyciu i czyścić w gąbce lub w wiórkach mosiężnych, a nie pilnikiem. Zdarty pokrywający grot ochronny nakład powoduje, że cyna przestaje się na nim trzymać i grot trzeba wymienić.

W jakim zakresie temperatur pracuje Stacja lutownicza cyfrowa Quick 236?

Producent podaje zakres 80°C ~ 480°C. Moc urządzenia to 90W. Pełne parametry znajdziesz w tabeli danych technicznych powyżej.

Czy dostarczacie fakturę i gwarancję?

Tak. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT, a sprzęt objęty jest gwarancją producenta. W razie pytań o dobór modelu lub kompatybilność akcesoriów napisz do nas przed zakupem.